线圈匝数测量机

线圈匝数测量仪DMT-108

产品介绍

线圈匝数测量仪
DMT-108

DMT-108型匝数分析仪即时、准确地自动测量各种空心线圈（继电器、螺线管、变压器、电动机/发电机的励磁线圈等）的匝数和极性，并以数字方式显示。
传感器部分是根据线圈的形状和大小来选择的。

本产品没有目录，详情请咨询以下人员。

到产品查询

特征

1. 最大可测量60,000圈和850 mm高度的线圈

2、测量精度在±0.2%以内（最大误差）

3. 无需调整或校准

4. 微处理器LED显示测量结果

DMT-108用于测量电机、发电机、变压器、感应线圈、汽车点火线圈、继电器、螺线管线圈、电视机高压变压器等各种线圈的匝数。..

○ DMT-108 操作方法
只需将要测量的线圈穿过测量台上的探针（测量棒），用两个测量夹夹住线圈的绕组起点和绕组末端，精确的匝数将立即显示在显示屏上。无需像其他测量仪器那样输入或比较参考线圈数据。

<作品图>

兼容材料



线圈图像

规格

物品	详情 DMT-108（主体）
可测量线圈尺寸	见下面的测量表
测量转数范围	圈数 0 到 60,000 参考下面的测量表
风数测量精度	0-300转±0转 300-500转±0-1转 500-60,000转或更多且在±0.2%以内
测量速度	0.6秒/次（标准）
外形尺寸※	W 355 × D 345 × H 125
質量[kg]	6
保修期	1年

* 外形尺寸不包括螺钉和旋钮等突出部分。

测量台传感器规格

产品名称	DMT-108-1	DMT-108-2	DMT-108-3	DMT-108-4	DMT-108-5
内径（传感器杆直径）	4个或更多	6个或更多	超过 10 个	超过 10 个	超过 10 个
高度	150以内	150以内	250以内	350以内	550以内

【主体外形尺寸】W280×D170×H90 W/W330×D170×H90（250以上）
[体重] 2.5Kg

* 外形尺寸不包括螺钉和旋钮等突出部分。
● 电源：AC24V、50Hz/60Hz（含降压变压器100V~24V）
● 测量环境：（温度）5℃~40℃（湿度）85%以内
● 2mm 测量台(8) 最多只能测量5000 圈。
● 可提供定制规格。(内径2mm以上，高度550mm以下)
● 以上规格可能会有所变更。
● 如果本机受到电磁波或噪音的严重干扰，则可能无法进行准确测量。请在正确的环境中使用。

量杆高度(mm) 左起150、250、350、550

照片库

调整工作

选项：调音设备

连接夹

产品咨询
HAPOIN
（中国・上海）
上海衡鹏企業発展有限公司　Shanghai Hapoin Enterprise Development Co., Ltd.
上海市閘行区金都路 1165 号　南方都市圏 6 号楼 3 層
TEL：+86-21-5109-8500
担当者：陸彬
FAX：+86-21-3332-1109
Careline：+86-4006-777-950
E-mail：info@hapoin.com
Website：www.hapoin.com